

## Rondier temps différé



### Le lecteur de ronde compact et simple d'usage

- \* Système rondier convivial et simple
- \* Support pour pointeaux CRTD
- \* Lecture sans mouvement par simple contact
- \* Témoin sonore de bonne lecture
- \* Alimentation par pile, pas de chargeur de batteries
- \* Transfert par un simple câble sans puits de vidage
- \* Fabrication française



### Les champs d'applications

Le rondier CRTD est l'équipement idéal pour une mise en œuvre rapide et efficace. Il assure la traçabilité du suivi des circuits de vérification (rondes) dans le domaine de la sûreté et de la sécurité.

Permet également le contrôle inventaire d'équipements marqués de pointeaux.

- > Sites Industriels
- > Zones Commerciales
- > Hôpitaux
- > Collectivités
- > Musées

## Caractéristiques techniques

- \* Composants électroniques à microprocesseurs
- \* Horloge et calendrier interne (date et heure)
- \* Alimentation par pile Lithium 3,6 Volts
- \* Autonomie de 6 à 12 mois suivant l'utilisation
- \* Détection interne de l'état de la pile
- \* Capacité d'enregistrements : 619, 2250, 4500 points
- \* Etui en cuir pour CRTD
- \* Capacité de 200 textes de 15 caractères (version imprimante)
- \* Mise à l'heure été et hiver par puce électronique
- \* Autoprotection du lecteur
- \* Tête de lecture en acier inoxydable
- \* Température de fonctionnement : - 10 à + 50 degrés
- \* Température de stockage : - 30 à + 80 degrés
- \* Point de contrôle pour CP 600Boîtier en poly carbonate renforcé fibre
- \* Encombrement : 125x55x30 mm
- \* Poids : 135 grammes environ
- \* Pointeaux : puces RFID « iButton » de DALLAS

**Les rondes contrôlées** 09/10/2007

---

SCORE MB  
09/10/2007 00:00 - 09/10/2007 23:59

Date	Libellé	Durée	Points manquants	Etat
09/10/2007	09:38 DEBUT DE RONDE			
	09:38 ASCENSEUR A			
	09:39 1ere ETAGE			
	09:40 COULOIR A			
	09:42 COULOIR B			
	09:43 ESCALIER 1			
	09:44 2eme ETAGE			
	09:45 2eme ETAGE			
	09:48 SALLE DE REUNION			
	09:48 BUREAU PRINCIPAL			
	09:49 ASCENSEUR B			
	09:50 CAFETERIA			
	09:51 SOUS SOL			
	09:52 PARKING			
	09:53 ASCENSEUR PARKING			
	09:54 PORTE 1			
	09:56 PORTE SECOUR 1			
	09:56 PORTE SECOUR 2			
	09:56 DIVERS			INCIDENT
	09:57 BUREAU 1			
	09:58 ENTREE			
	10:00 PC SECURITE			
	RONDE 1	00:22	0	
09/10/2007	10:13 MR DURAND			
09/10/2007	10:13 DEBUT DE RONDE			
	10:30 (0000PC02ED)			
	RONDE 2	00:00	0	
	ENTREE			MANQUANT
	COULOIR BAS			MANQUANT
	SOUS SOL			MANQUANT
	ESCALIER B			MANQUANT
	COULOIR HAUT			MANQUANT
	PC SECURITE			MANQUANT
09/10/2007	10:30 DEBUT DE RONDE			
	10:31 ENTREE			
	10:35 COULOIR BAS			
	SOUS SOL			
	10:35 ESCALIER A			
	10:36 ESCALIER B			
	COULOIR HAUT			

Exemple de rapport de ronde

## Composition du pack CRTD



Lecteur portable



Cordon de liaison à PC



Pointeau ibutton

+ logiciel de gestion (plateforme PC sous Windows XP/ 7)